


Descripción

- > 10 funciones ajustables.
- > 8 escalas de tiempo: 1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d.
- > Ajuste fino del tiempo por potenciómetro.
- > Indicación led de alimentación y relé activado.
- > Rango de tiempo 0,1s....240h.
- > Material auto-extinguible.
- > Alimentación universal 24...75VDC / 24...240VAC.
- > Tamaño compacto - 1 módulo - 17,5mm.
- > Salida de relé con contacto conmutado.
- > Montaje en rail DIN EN50022.



Conexionado



IMPORTANTE


Revise las conexiones antes de la puesta en marcha del equipo. Un error en las mismas puede entrañar peligro de electrocución.

Desconecte la corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PROFESIONAL CUALIFICADO


Especificaciones

Tensión de alimentación	24...75 VDC / 24...240 VAC
Rango de frecuencia	47...63 Hz
Consumo de energía	2,6 W
Rango de tiempo del potenciómetro	0,1 s ... 10 días
Desviación temporal	±5%
Repetibilidad	±0,2% del valor ajustado
Tiempo de subida	150 ms
Aislamiento eléctrico	4 kV
Salida relé	8 A, 250 VAC / 24 VDC
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C
Indicación	Alimentación (verde) Relé (rojo)
Grado de protección	IP20
Peso	65 g
Dimensiones	98 x 17,5 x 64 mm




Funcionamiento


Retardo a la conexión




Retardo a la desconexión
arranque man.




Cíclico
simétrico
comienzo
en ON




Retardo a la conexión
arranque man.




Biastable
manual




Intervalo
arranque
manual




Cíclico
simétrico
comienzo en
OFF




Biastable con
retardo



Intervalo



Generador
de pulsos
con retardo
ajustable




Descripción

- > 10 funciones ajustables.
- > 8 escalas de tiempo: 1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d.
- > Ajuste fino del tiempo por potenciómetro.
- > Indicación led de alimentación y relé activado.
- > Rango de tiempo 0,1s....240h.
- > Material auto-extinguible.
- > Alimentación universal 24...75VDC / 24...240VAC.
- > Tamaño compacto - 1 módulo - 17,5mm.
- > Salida de relé con contacto conmutado.
- > Montaje en rail DIN EN50022.



Conexionado



IMPORTANTE


Revise las conexiones antes de la puesta en marcha del equipo. Un error en las mismas puede entrañar peligro de electrocución.

Desconecte la corriente y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR PROFESIONAL CUALIFICADO


Especificaciones

Tensión de alimentación	24...75 VDC / 24...240 VAC
Rango de frecuencia	47...63 Hz
Consumo de energía	2,6 W
Rango de tiempo del potenciómetro	0,1 s ... 10 días
Desviación temporal	±5%
Repetibilidad	±0,2% del valor ajustado
Tiempo de subida	150 ms
Aislamiento eléctrico	4 kV
Salida relé	8 A, 250 VAC / 24 VDC
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C
Indicación	Alimentación (verde) Relé (rojo)
Grado de protección	IP20
Peso	65 g
Dimensiones	98 x 17,5 x 64 mm




Funcionamiento


Retardo a la conexión




Intervalo
arranque
manual




Retardo a la desconexión
arranque man.




Cíclico
simétrico
comienzo en
OFF




Cíclico
simétrico
comienzo
en ON




Biestado con
retardo




Retardo a
la conexión
arranque man.



Intervalo



Biestado
manual



Generador
de pulsos
con retardo
ajustable

